

## BOÎTIER DE FAÇADE LIGHTBOX MINI +1 CC 10X38 UNI+N +1 VARISTANCE - GRIS

Code article 48172



### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

#### Caractéristiques du boîtier de protection électrique LightBox mini :

- **Dimensions :** H 196 x L 55 x P 53 mm.
- **Caractéristiques techniques :**
  - Thermoplastique teinté dans la masse.
  - Couleur ivoire
  - IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2
- **Entrées de câbles :** Ø12 mm Max
- Joint passe-câble étanche.
- **Équipement :**
  - 1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 4A fournie
  - 1 Varistance

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## BOÎTIER DE FAÇADE LIGHTBOX MINI +1 CC 10X38 UNI+N +1 VARISTANCE - GRIS

Code article 48172

### Données techniques :

| Libellé                                  | Valeur                                | Normes                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| T° utilisation                           | -25°C à + 40°C                        |                          |
| Matière                                  | Thermoplastique teinté masse          | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Mode de pose                             | montage mural                         |                          |
| Capacité de raccordement                 | cuivre câblé 1,5 à 10 mm <sup>2</sup> |                          |
| Section de câble max. (mm <sup>2</sup> ) | 10                                    |                          |
| Classe de protection                     | II                                    |                          |
| Avec minuterie                           | Non                                   |                          |
| Application parafoudre                   | Non                                   |                          |
| Nombre de porte-fusible                  | 1                                     |                          |