

## BOÎTIER CAND. FLEXYFAST 82 + 1CC 10X38 UNI+N+IDS/N BORNIER 2X4X35MM<sup>2</sup>

Code article 11B1302



### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

Le boîtier FLEXY FAST 82 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 85 x 85 mm

- Coffret classe 2 / IP44 / IK08
- Dimensions extérieures H 400 x L 82 x P 82 mm
- Equipé d'un bornier à 2 étages 4x35 mm<sup>2</sup> maxi
- Concept du bornier innovant permettant d'effectuer le raccordement à l'extérieur du boîtier et éviter la torsion des câbles
- 1 Dispositif de déconnexion automatique IDS/N
- 1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 10A fournie
- Système d'accrochage réglable en hauteur
- Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections
- Passe-fils ajustable à la section du câble

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## BOÎTIER CAND. FLEXYFAST 82 + 1CC 10X38 UNI+N+IDS/N BORNIER 2X4X35MM<sup>2</sup>

Code article 11B1302

### Données techniques :

| Libellé                                            | Valeur                | Normes                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Matière                                            | Polypropylène         | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm)                                    | 400 x 82 x 82 mm      |                          |
| Poids (kg)                                         | -                     |                          |
| Mode de pose                                       | dans le candélabre    |                          |
| Capacité de raccordement                           | 2x4x35mm <sup>2</sup> |                          |
| Section de câble max. (mm <sup>2</sup> )           | 35                    |                          |
| Classe de protection                               | II                    |                          |
| Avec minuterie                                     | Non                   |                          |
| Nombre de câbles                                   | 2                     |                          |
| Application parafoudre                             | Non                   |                          |
| Nombre de porte-fusible                            | 1                     |                          |
| Nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR) | 1                     |                          |
| Largeur de la trappe de visite                     | 95 mm                 |                          |
| Longueur de la trappe de visite                    | 500 mm                |                          |