

## BOÎTIER CAND. FF 52 2CC 10X38 UNI+N+IDR/2 ET BORN. 2X4X16 MM<sup>2</sup> SOUS COIFFE

Code article 19D2301



### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

Ensemble (coffret + connectique sous fourreau) destiné à être installé dans le fût d'un candelabre de carré inscrit 52 x 52 mm

- Coffret classe 2 / IP44 / IK08
- Dimensions extérieures du coffret FLEXY FAST 52 H 300 x L 54 x P 58 mm
- 1 Dispositif de déconnexion automatique IDR/2
- 2 coupe-circuits Uni + Neutre 10x38 + cartouches fusibles gG 4A et 10A fournies
- Dimensions extérieures du fourreau ISOFAST 56 H 210 x L 70 x P 56 mm équipé d'un crochet arrière
- Bornier à 2 étages 4x16 mm<sup>2</sup> maxi
- Conception innovante de la séparation des blocs bornier et protection permettant d'effectuer le raccordement électrique de manière aisée
- Système d'accrochage du coffret réglable par crochet

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## BOÎTIER CAND. FF 52 2CC 10X38 UNI+N+IDR/2 ET BORN. 2X4X16 MM<sup>2</sup> SOUS COIFFE

Code article 19D2301

### Données techniques :

| Libellé                  | Valeur                | Normes                   |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Matière                  | Polypropylène         | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm)          | 300 x 70 x 58 mm      |                          |
| Poids (kg)               | -                     |                          |
| Mode de pose             | dans le candélabre    |                          |
| Capacité de raccordement | 2x4x16mm <sup>2</sup> |                          |
| Nombre de câbles         | 2                     |                          |