

Raccordements démontable pour le résidentiel et tertiaire

Raccord de jonction démontable

Kits de raccordements démontables DBC 0,6/1,0kV

Kit complet avec gel pré-rempli et connectique incluse, permettent de raccorder, d'isoler et protéger des câbles basse tension en ligne pour installation temporaire en intérieur ou extérieur, en chemin de câble, enterré, à même le sol ou dans l'eau. Réouverture et réutilisation possible du boîtier et des connecteurs.

Ils sont utilisables en position verticale ou horizontale et sont livrés avec un bloc de 5 connecteurs multi-sections et colliers de câblage pour maintien des gaines et une clé Allen.

Avantages produits :

- Kits complets intégrant une connectique industrielle.
- Ensemble testé IP 68 et électriquement selon la norme EN 50393 avec cycles thermiques dans l'eau et essai diélectrique.
- Connectique 5 conducteurs et multi-section avec séparateur de phase intégré.
- Connecteur à vis à serrage par clé Allen et trou d'aide au positionnement sur connecteurs
- Facile à installer et à rouvrir sans outillage (clé Allen fournie)
- Mise sous tension immédiate.

Désignation	Référence	Code commande	Dimensions en mm	Section de câbles N (A) YY / N (A) 2YY
DBC-2C	DBC-2C	82100	180 x 60	5 x 1,5 à 5 x 6mm ²
DBC-3C	DBC-3C	82300	210 x 65	5 x 2,5 à 5 x 16mm ²



Ensemble testé IP68



Connectique DBC-3C
5 x 2,5 à 16mm², mono ou multibrins souple ou rigide



Connectique DBC-2C
5 x 1,5 à 6mm², mono ou multibrins souple ou rigide

Raccordement en boîte de dérivation

Cartouche Scotchcast™ Easy 250

contenant 250 ml de résine bi-composant Scotchcast™ 8882 utilisée pour l'étanchéité et l'isolation électrique. Elle est mélangée au travers d'un mélangeur statique fourni. La résine reste souple et démontable en cas de ré-intervention. Sa petite taille et son mélangeur statique en font une solution de précision adaptée au remplissage de boîtes de raccordement installées en saillie en extérieur ou dans des locaux humides. La résine Scotchcast™ 8882 est testée IP 68 dans une boîte de raccordement appropriée selon la norme CEI 60529.

Application - Isolation, étanchéité et protection mécanique d'une boîte de raccordement utilisée en extérieur ou en milieu humide. Remplissage rapide et facile par résine bi-composant facile à couler et facile à démonter en cas de ré-intervention.

Mise en œuvre - Retirer le bouchon, visser la buse mélangeuse puis insérer la cartouche dans un pistolet d'application et faire couler la résine dans le boîtier à remplir et isoler.

Code commande : 88602

Référence	Contenance	Code commande
Easy 250 - Résine 8882	250 ml	88602

