

## EcoDim ECO-DIM.07 LED Dimmer Zigbee Pro push/turn 0-200W

Numéro d'article 144250

ECO DIM ECO-DIM.07 Variateur mural à bouton poussoir/tournant LED Zigbee Pro 0-200W

Variateur LED Zigbee Pro pousse-tourne 0-200W LED Convient à toutes les marques de matériel de couverture Réglage Touchlink MIN & MAX Dimmabilité optimale Installation avec 2 fils existants (pas de fil neutre) Démarrage progressif Incl. garnitures et matériel de couverture.



### Attributs de Classification Générale

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Groupe ETIM           | Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel) |
| Classe ETIM           | Variateur de lumière                                     |
| Code produit          | 144250                                                   |
| Marque                | EcoDim                                                   |
| Nom série de produits | Dimmers                                                  |
| Type de produit       | 0-200W R,C Zigbee Pro                                    |

## Attributs de classification

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| assemblage                                          | élément de base avec plaque de recouvrement totale |
| type de commande                                    | bouton<br>tournant/bouton-poussoir                 |
| nombre de modules (construction modulaire)          | 1                                                  |
| Commande d'applications par Bluetooth               | Non                                                |
| Réglage phase ascendante                            | Non                                                |
| Réglage phase descendante                           | Oui                                                |
| variateur de série                                  | Non                                                |
| type de charge                                      | universel et retrofit LED                          |
| entrée de poste auxiliaire                          | Non                                                |
| mémoire de valeurs de luminosité                    | Oui                                                |
| utilisable avec un bouton                           | Non                                                |
| utilisable avec un détecteur de mouvement           | Non                                                |
| utilisable avec un détecteur de présence            | Non                                                |
| utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur  | Non                                                |
| utilisable avec un bouton radio                     | Non                                                |
| utilisable avec un bouton IR                        | Non                                                |
| type de montage                                     | encastré                                           |
| type de fixation                                    | fixation avec vis                                  |
| matériau                                            | métal                                              |
| qualité du matériau                                 | aluminium                                          |
| sans halogène                                       | Oui                                                |
| traitement de surface                               | non traité                                         |
| finition de la surface                              | brillant                                           |
| couleur                                             | bleu                                               |
| numéro RAL (équivalent)                             | 5017                                               |
| transparent                                         | Non                                                |
| adapté à la classe de protection (IP)               | IP20                                               |
| Résistance aux chocs                                | IK00                                               |
| tension nominale [V]                                | 230 - 230                                          |
| fréquence [Hz]                                      | 50 - 60                                            |
| tension de commande [V]                             | 230 - 230                                          |
| puissance nominale charge ohmique/résistive [W]     | 300 - 300                                          |
| puissance nominale de charge inductive [VA]         | 0 - 0                                              |
| puissance nominale de charge capacitive [VA]        | 300 - 300                                          |
| puissance max. de commutation LED [W]               | 250                                                |
| type de raccordement                                | borne à vis                                        |
| section de conducteur [mm²]                         | 3 - 5                                              |
| largeur d'appareil [mm]                             | 70.1                                               |
| hauteur d'appareil [mm]                             | 70.1                                               |
| profondeur d'appareil [mm]                          | 24.6                                               |
| Profondeur minimale de la boîte d'encastrement [mm] | 40                                                 |
| compatible avec Apple HomeKit                       | Non                                                |
| compatible avec Google Assistant                    | Oui                                                |
| compatible avec Amazon Alexa                        | Oui                                                |
| compatible IFTTT                                    | Non                                                |

