## Réglette LED vide 1xT8 60cm G13 IP20

Numéro d'article 145095

BAI Réglette Tube LED pour LED T8 600mm G13 230V/AC (sans lampe) Max. 18W LED IP20 55x80x620mm

Cette luminaire sans ballast est un logement pour un tube LED T8 220-240Vac avec connexion G13. Le luminaire est facile à fixer au plafond et le tube LED y est placé d'un simple mouvement de torsion. Ce luminaire est fourni sans tube LED, vous pouvez choisir le tube LED qui vous convient le mieux. Remarque : ce luminaire ne convient qu'aux tubes LED, pas aux tubes fluorescents!

## Attributs de Classification Générale

| | |
|---|---|
| Groupe ETIM | Luminaires |
| Classe ETIM | Réglette fluorescente |
| Code produit | 145095 |
| Marque | Bailey |
| Nom série de produits | BaiLum surface-mounted |
| Type de produit | LED Tube T8 Fixture |



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

## Attributs de classification

| | |
|---|---|
| source lumineuse | LED interchangeable |
| avec source lumineuse | Non |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| douille | G13 |
| matériau | acier |
| couleur du boîtier | blanc |
| type de tension | CA |
| tension nominale [V] | 230 - 230 |
| appareil | non requis |
| avec appareil | Non |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage DSI | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil) | Non |
| Réglage GPRS | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de réglage | Oui |
| Répartiteur de lumière | sans |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| classe de protection | I |
| protection contre l'incendie « D » | Non |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
| adapté aux lampes de secours | Non |
| avec commutateur | Non |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| adapté à la puissance de la lampe [W] | 18 - 18 |
| puissance du système [W] | 18 |
| largeur [mm] | 55 |
| hauteur/profondeur [mm] | 80 |
| longueur [mm] | 620 |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| nombre de pôles | 3 |
| section de conducteur [$mm^2$] | 0.5 |
| type de raccordement | autre |
| raccordement électrique avec système de prise | Oui |



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.