



EcoDim ECO-DIM.07 LED Dimmer Zigbee Basic push/turn 0-200W

Numéro d'article 146344

ECO DIM ECO-DIM.07 Variateur mural à bouton poussoir/tournant LED Zigbee Basic 0-200W

Variateur LED Zigbee Basic pousse-tourne 0-200W LED. Touchlink. MIN & MAX Dimmabilité optimale Installation avec 2 fils existants (pas de fil neutre) Démarrage progressif Incl. garnitures. Marques de housses adaptées: Berker by Hager, Busch-Jaeger (m.u.v. 6540-7X), Gira, JUNG, Kopp, Merten by Schneider 51XX en System M, PEHA. Ne convient pas: Busch-Jaeger 6540-7, Merten D-Life, Niko PR20, Dimmerknop met D-vorm gat, zoals Wintop, Plieger, GAMMA Everest.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)#EG000013
Classe ETIM	Variateur de lumière#EC000025
Code produit	146344
Marque	EcoDim
Nom série de produits	Dimmers
Type de produit	0-200W R,C Zigbee Basic

Attributs de classification

assemblage	élément de base
type de commande	bouton tournant/bouton-poussoir
nombre de modules (construction modulaire)	1
Commande d'applications par Bluetooth	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage phase descendante	Oui
variateur de série	Non
type de charge	universel et retrofit LED
entrée de poste auxiliaire	Non
mémoire de valeurs de luminosité	Oui
utilisable avec un bouton	Non
utilisable avec un détecteur de mouvement	Non
utilisable avec un détecteur de présence	Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non
utilisable avec un bouton radio	Non
utilisable avec un bouton IR	Non
type de montage	encastré
type de fixation	fixation avec vis
matériau	métal
qualité du matériau	aluminium
sans halogène	Oui
traitement de surface	non traité
finition de la surface	brillant
couleur	bleu
numéro RAL (équivalent)	5017
transparent	Non
adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK00
tension nominale [V]	230 - 230
fréquence [Hz]	50 - 60
tension de commande [V]	230 - 230
puissance nominale charge ohmique/résistive [W]	300 - 300
puissance nominale de charge inductive [VA]	0 - 0
puissance nominale de charge capacitive [VA]	300 - 300
puissance max. de commutation LED [W]	200
type de raccordement	borne à vis
section de conducteur [mm ²]	3 - 5
largeur d'appareil [mm]	70.9
hauteur d'appareil [mm]	70.9
profondeur d'appareil [mm]	25.3
Profondeur minimale de la boîte d'encastrement [mm]	40
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Oui
compatible avec Amazon Alexa	Oui
compatible IFTTT	Non

