



| | | | |
|------|-------------------------------------|------------------------|------------|
| DIEZ | Signallampe B22d-3 10,3V 2/2W | Artikel-Nr.: 842026 | 31.05.1994 |
| | | | 190-1 |

Eigentum von
Property of

SPEZIALLAMPENFABRIK
DR. FISCHER GmbH

DIEZ/LAHN - DEUTSCHLAND

| | |
|----------------------|---|
| MESSPANNUNG | 10,3V |
| MESSPOSITION | parallel zur Photozellenachse |
| LEBENSDAUERPOS. | 0 - 90° |
| EIN-AUSSCHALT-ZYKLUS | |
| EINZELHEITEN | Eine Stunde altern bei Betriebsspannung zum Messen 2 min. einbrennen |

| NAME | WERT | EINHEIT | TOL. | SPEZIFIKATION | AQL | INSTRUKTIONEN |
|-------------------|--------|---------|------|---------------|-----|---------------|
| Leistung | 2 | W | ±7% | | | |
| Spannung | 10,3 | V | | | | |
| Lichtstrom | 16 | lm | ±10% | | | |
| Lichtausbeute | 8 | lm/W | ±10% | | | |
| Lichtverlust | . | . | | | | |
| Lebensdauer | 1500 | h | | | | |
| Überspannungstest | 10 | % | | | | |
| Sockel | B22d-3 | | | | | |
| Zentrierung | 1 | mm | | | | |
| Sockelfestigkeit | 2 | Nm | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|------------|
| gezeichnet: K. Matthey | Benennung : Bojen-Lampe 10,3V 2 / 2W B22d - 3 | Artikel-Nr. : 842026 | Datum: |
| geprüft: <i>W. Wüst</i> | | | 06.11.1999 |
| | | | 05.01.2000 |
| | | 100-2 | |