

BEGA**13 144**

Boîtier d'alimentation pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Bloc d'alimentation (on/off) pour le branchement de luminaires à LED à encastrer dans les faux-plafonds.

Description du produit

Boîtier en matière synthétique renforcée à la fibre de verre

Boîtier d'alimentation avec un 2-pole-connecteur pour une luminaire

Collier de fixation pour câble de jusqu' au: max. Ø 8 mm

Primaire: 220-240 V \sim 0/50-60 Hz

DC 176-280 V

on/off

Secondaire: 350 mA · 0,7-19 W

Classe de protection II

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,25 kg

