



Descriptif technique

Utilisation

Bloc d'alimentation (on/off) pour le branchement de luminaires LED à encastrer dans les faux-plafonds.

Description du produit

Boîtier en matière synthétique renforcée à la fibre de verre

Boîtier d'alimentation avec un 2-pole-connecteur pour une luminaire

Collier de fixation pour câble de jusqu' au: max. Ø 9 mm

Primaire: 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz

DC 176-276 V

on/off

Secondaire: 1050 mA DC · 15,8-40 W

Classe de protection II

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,2 kg

