

**BEGA****13 202**

Boîtier d'alimentation pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Bloc d'alimentation (on/off) pour le branchement de luminaires à LED à encastrer dans les faux-plafonds.

### Description du produit

Boîtier en matière synthétique renforcée à la fibre de verre

Boîtier d'alimentation avec un 2-pole-connecteur pour une luminaire

Collier de fixation pour câble de jusqu' au: max. Ø 8 mm

Primaire: 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz

DC 176-280 V

DC Start  $\geq$  190 V

on/off

Secondaire: 700 mA · 14 - 33,6 W

Classe de protection II

**CE** – Sigle de conformité

Poids: 0,17 kg

