BEGA 70 869

Boîte de connexion IP 54

Projet · Numéro de référence	Date

Descriptif technique

Utilisation
Boîte de connexion avec 2 prises de courant de sécurité installées.
Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire du balise à LED ø ≥ 190 mm.

Description du produit
Boîte de connexion selon
DIN 43 628/ VDE 0660 - Partie 505
Boîtier fabriqué en matière plastique (polycarbonate) résistant aux chocs
Protection contre le feu selon UL94-V2
Couvercle du boîtier transparent vissé
2 trous de fixation diamètre ø 6,5 mm, entraxe 356 mm
Pour l'installation dans ce nouveau concept modulaire de balise avec ø ≥ 190 mm
2 entrées de câble avec joint en plastique en deux parties et collier anti-traction intégré pour câble réseau 5 x 16□
4 entrées de câble de raccordement avec nipple d'étanchéité pour câbles du luminaire
2 prises de courant système allemand
16 A · 250 V ∿ selon DIN 49440-1
1 disjoncteur de protection FI (différentiel)
4 pôles 40 A /30 mA
3 porte fusibles avec bouchon fileté pour fusible Neozed D01 jusqu'à 16 A
avec fusibles intégré Neozed D01
1 x 6 A (luminaire)
et 2 x 16 A (prises de courant)
Température de service : -25 °C à 40 °C
Classe de protection I
Degré de protection IP 54
Protection contre la poussière et les projections d'eau
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,8 kg



