

BEGA**70 169**

Boîtier d'alimentation

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Bloc d'alimentation magnétique d'une puissance de 150 W pour luminaires LED 24 V DC.
Le bloc d'alimentation permet également l'utilisation de plusieurs luminaires LED.
Veuillez tenir compte de la puissance maximale du bloc d'alimentation.

Description du produit

Transformateur de sécurité selon
DIN EN 61558-2-6/VDE 0570, partie 2-6
Version surmoulée
4 trous de fixation ø 8,5 mm
entraxe 150 x 85 mm
Primaire:
230 V ~ 50-60 Hz
1 fusible primaire 5 x 20 mm 1,25 A lent
1 presse-étoupe avec collier anti-traction pour
diamètre de câble 5-10 mm
Bornier 2,5²
Secondaire:
24 V = DC 70-150 W
1 presse-étoupe avec collier anti-traction pour
diamètre du câble 7-14 mm
Bornier 10²
Thermorupteur
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les
jets d'eau
CE – Sigle de conformité
Poids: 5,8 kg

Attention :

Pour obtenir une fonction économique et pour éviter une surtension dommageable par moindre charge, la charge raccordée doit être entre 70 - 150 W.

