

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Prise de courant de sécurité pour installation dans la borne d'alimentation 71 014, support de balise 84 096 et équipement de remplacement pour la borne d'alimentation 71 013 et le support de balise 84 095.

Description du produit

Prise de courant système allemand selon DIN 49440-1

16 A · 250 V ~

Type de fiche F: système répandu en Allemagne et en Europe

Couleur noire

Bornier à fiche 1,5 - 2,5 □

Adapté à une charge électrique conforme à DIN VDE 0620-2-1 avec fiche de sécurité selon DIN 49441 ou DIN 49406

Degré de protection Degré de protection IP 54
Protection contre la poussière et les projections d'eau

avec clapet fermé dans le cas d'installation dans les bornes d'alimentation BEGA

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,05 kg

