

**BEGA****70 730**

Boîte de dérivation

IP 68

Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Boîte de dérivation pour encastrément dans le sol et montage en saillie.

Après avoir raccordé les câbles électriques, la boîte de dérivation doit être remplie avec la masse de remplissage fournie.

### Description du produit

Boîte de dérivation en matière synthétique  
7 entrées de câble avec joints à insérer pour câbles de diamètre 5 à 20 mm

5 borniers 5 pôles 0,2 à 4<sup>□</sup>


Gel de remplissage :

Résine hydrocarbonée 2 composants 275 ml

Indice de protection IP 68 lorsque le gel est correctement rempli

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,5 kg



|— 46 —|



5x



|— 90 —|



|— 55 —|