

Temporisateur DALI

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Temporisateur DALI pour l'installation dans des boîtiers d'appareils.

Le temporisateur DALI peut assurer des fonctions de temporisation sur 28 entrées maximum. Pour appeler des scénarios pour luminaires à LED, Tunable White et RGBW (DT6, DT8, RGBWAF, xy).

Description du produit

Module pour l'installation dans des boîtiers d'appareils

Horloge temps réel DALI, pile interne, fuseau horaire (GMT+1) prédéfini

La configuration et la requête de la date et de l'heure s'effectuent via le bus DALI

Fonction interrupteur horaire intégrée avec jusqu'à 28 entrées

Chaque entrée se compose des éléments suivants :

- Statut (actif/inactif)
 - Horodateur 24 h
 - Masque d'activation jour de la semaine
- Fonction Astro-Clock pour créer des règles basées sur le lever et le coucher du soleil (micrologiciel version 2.4 et supérieure)

Borniers 0,5 - 1,5²

Alimentation électrique par bus DALI

Consommation électrique < 5 mA

Température de service : 0 °C à 50 °C

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,05 kg

Configuration :

Le logiciel DALI Cockpit pratique pour configurer les systèmes DALI et surveiller la communication sur le bus DALI peut être téléchargé sur notre site internet : <https://www.bega.com/dali-cockpit>

De plus, la configuration est également possible par smartphone et tablette avec l'application BEGA Tool en association avec la passerelle Bluetooth-DALI 71 075 ou 71 151.

