

Passerelle Bluetooth-DALI

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

La passerelle Bluetooth-DALI pour le montage sur rail DIN permet l'installation et la gestion d'une installation DALI par smartphone avec l'application gratuite BEGA Tool.

Jusqu'à 64 luminaires équipés d'appareillages DALI peuvent être intégrés à une installation et utilisés en groupes et scénarios.

La passerelle Bluetooth DALI est compatible avec presque tous les composants DALI de BEGA.

Vérifiez au préalable dans l'App Store ou Play Store que les composants que vous prévoyez d'installer peuvent être mis en service avec la passerelle Bluetooth DALI.

Description du produit

Module pour la fixation

sur rail DIN de 35 mm – DIN EN 60715,

Encombrement : 38 mm

Borniers de raccordement pour :

0,75-2,5 mm² fils rigides

0,75-1,5 mm² fils souples avec embout serti
longueur de dénudage maximale 8 mm

Tension d'alimentation :

100-240 V ~ 50-60 Hz

Plage de tension de sortie DALI : 14-18 V DC

courant de sortie maximal : 250 mA

courant de sortie garanti : 150 mA

Puissance absorbée : 0,75-6 W

(selon le nombre d'adresses sur le bus)

Puissance d'émission Bluetooth +10 dBm

Fréquence radio 2,4 GHz

Température de service : de -40 °C à 60 °C

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,1 kg

