



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Programmeur DALI

pour le paramétrage des appareillages DALI.
Quatre touches peuvent être attribuées aux paramètres souhaités.

La configuration et le paramétrage des composants s'effectuent facilement via l'application gratuite BEGA Tool (pour iOS et Android).

Description du produit

Boîtier en polycarbonate, couleur graphite

Entrée du câble de charge micro USB

Batteries Ni-MH interchangeables

Type : Pile AA, 1,2 V

Bouton Reset pour rétablir les paramètres d'usine

Connecteur rapide/fiche pour le raccordement aux fils des luminaires

Raccordement à la ligne DALI sans

alimentation électrique DALI

Raccordement à des luminaires DALI individuels

Max. 10 appareillages DALI normalisés avec une consommation électrique de 2 mA chacun peuvent être paramétrés en même temps.

Température de service : de -5 °C à 50 °C

Plage de fréquences d'émission :

2400 - 2483,5 MHz

Puissance de transmission maximale : 10 mW

Classe de protection II 

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,15 kg

