

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique**Utilisation**

Rehausse avec prise NEMA 7 selon ANSI C 136.41-2013 pour installation sur des luminaires tête de mât BEGA.
Raccordement sans outil des composants de gestion NEMA 7 avec la prise NEMA à 7 pôles.

pour luminaires tête de mât BEGA:

70 386 · 84 252 · 85 032 · 85 033 · 85 066 ·
99 446 · 99 491 · 99 499 · 99 515 · 99 519 ·
99 556

Description du produit

La rehausse est en fonderie d'aluminium, matière synthétique renforcée à la fibre de verre et acier inoxydable

10 m câble OZ-500 PUR 7 × 1[□]

pour le raccordement à la boîte de connexion

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

Degré de protection IP 65

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

CE – Sigle de conformité

Poids: 1,6 kg

