

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Bornes d'alimentation avec équipements électriques pour l'alimentation électrique des installations publiques et commerciales.
Monté en usine, prêt au raccordement avec des prises de courant 3 de sécurité et un interrupteur va-et-vient.

Description du produit

Borne d'alimentation fabriquée en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Couleur graphite
Platine de montage pour fixation sur un massif de fondation ou sur une pièce enterrée
Contre-plaque avec 3 trous oblongs largeur 8,3 mm sur un cercle de $\varnothing$ 100 mm
3 Prises de courant de sécurité avec terre 250V ~
avec protection interne contre contacts mécaniques
Type de fiche F: système répandu en Allemagne et en Europe
Adapté à une charge électrique conforme à DIN VDE 0620-2-1 avec fiche de sécurité selon DIN 49441 ou DIN 49406
1 Interrupteur va-et-vient universel unipolaire 10 A · 250
Charge SBL max. 100 W
3 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement max. $\varnothing$ 17 mm
4 bornes de connexion 5 pôles, max. 6 mm²
Disposition de bornes L · L_{ST} · N · PE
1 borne de connexion libre 3 pôles, max. 6 mm²
Affectation des borniers NC (non raccordés)
Classe de protection I
Degré de protection IP 44
Protection contre les corps solides $\geq$ 1 mm et les projections d'eau (avec clapet fermé)
CE – Sigle de conformité
Poids: 5,4 kg

Accessoire

70 895 Pièce à enterrer avec flasque de fixation en acier galvanisé. Hauteur totale 400 mm. 3 vis de fixation M8 en acier inoxydable. Cercle de $\varnothing$ 100 mm.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

