

BEGA**71 252**

Boîtier d'encastrement avec prise de courant système allemand

IP 44

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Boîtiers d'encastrement avec équipement d'installation pour l'installation dans des mâts et balises.

Les boîtiers d'encastrement peuvent être installés dans des tubes d'un diamètre $\geq 76 \times \leq 4$ mm et des tubes carrés avec une section de $\geq 80 \times 80$ mm.

Description du produit

Boîtier d'encastrement et clapet en fonderie d'aluminium
Angle d'ouverture de clapet max. 110°

Vis de fixation en acier inoxydable

Prise de courant de sécurité 16 A · 250 V ~
avec protection intégrée renforcée contre les contacts accidentels

Type de fiche F : système répandu en Allemagne et en Europe

Adapté à une charge électrique conforme à DIN VDE 0620-2-1 avec fiche de sécurité selon DIN 49441 ou DIN 49406

Câble de raccordement ÖLFLEX CLASSIC 100 · 3 G 2,5 mm² avec extrémités des fils dénudées

Longueur de câble 6 m

Degré de protection IP 44

Protection contre les corps solides

≥ 1 mm et les projections d'eau
avec clapet fermé dans le cas d'installation dans mâts BEGA, fûts, balises et luminaires de jardin

CE – Sigle de conformité

Poids: 2,0 kg

N° de commande 71 252

Couleur au choix

Graphite – n° article

Argent – n° article + A

