

Leuchtenbezeichnung

Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Le Safety Transceiver permet de séparer et de convertir un signal DALI en un signal DATA nécessaire pour les projecteurs de piscine ou les projecteurs immergeables.

Jusqu'à 64 luminaires peuvent être intégrés à une installation et utilisés en groupes et scènes d'éclairage.

### Description du produit

Boîtier pour la fixation sur rail DIN de 35 mm – DIN 60715,

Encombrement : 1 M

Étaux de fixation pour :

0,5 - 2,5<sup>□</sup> fils pleins

0,25 - 1,5<sup>□</sup> fils souples avec embout serti

Alimentation électrique intégrée pour

64 appareillages max. (chacun 2 mA)

Séparation sûre entre l'entrée DALI et la sortie DATA

Séparation sûre entre l'entrée DALI et la sortie DATA

12-20,5 V DC, type 16 V

courant de sortie garanti 200 mA

Tension d'alimentation :

120-240 V ~ 50/60 Hz

Puissance absorbée : 0,6-5,3 W

Touche (test) de vérification de la fonction

Libre création de réseaux en étoile

Température ambiante : de -20 °C à +55 °C

Poids: 0,05 kg

