

BEGA**71 601**

Boîte de connexion

IP 55

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Boîte de connexion à installer dans les mâts.

Description du produit

Boîte de connexion selon

DIN 43 628/ VDE 0660 - Partie 505

Boîtier fabriqué en matière plastique
résistant aux chocs

Protection contre le feu selon UL94-V2

Couvercle du boîtier vissé

2 trous de fixation diamètre $\varnothing$ 6,5 mm

Entraxe 232 mm

pour l'installation dans les mâts $\varnothing \geq 70$ mm

Dimensions de la porte 65 x 250 mm

3 entrées de câble avec joint en plastique en
deux parties et collier anti-traction intégré pour
câble réseau 5 x 4[□]

2 entrées de câble de raccordement avec
nipple d'étanchéité pour câble du luminaire
5 x 2,5[□]

1 porte fusible avec bouchon fileté pour fusible

Neozed D 01 jusqu'à 16 A avec fusible intégré

Neozed D 01 6 A

Classe de protection II 

Degré de protection IP 55

Protection contre la poussière et les jets d'eau

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,2 kg

