




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES

CUSTOM & MOUNTING  
ACCESSORIES

## PRODUIT

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Nom       | BLACK FOSTER CUSTOM MODULE FIT 27 FLOOD DIM DALI 2700K WT |
| Référence | A4540230WT                                                |
| Couleur   | Blanc Texturé                                             |
| RAL       | 9016                                                      |
| Catégorie | CUSTOM SYSTEMS                                            |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Type                               | LED               |
| Flux lumineux brut                 | 520 lm            |
| Température de couleur             | 2700 K            |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2    |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90          |
| Puissance                          | 5,5 W             |
| Efficacité                         | 95 lm/W           |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 108.000h |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 84% |
| Angle du faisceau lumineux | 42° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Driver                          | Inclus |
| Valeurs de puissance du système | 6,60 W |
| Tension                         | 48Vdc  |
| Variation d'intensité           | DALI   |
| Classe d'isolation électrique   | II     |

## D'AUTRES DONNÉES

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Étanchéité           | IP20                      |
| Contrôle sans fil    | Veillez consulter         |
| Angle d'inclinaison  | 90°                       |
| Angle de rotation    | 360°                      |
| Type de rail         | Black Foster Track        |
| Poids                | 160 g                     |
| Poids avec emballage | 222 g                     |
| Unités par emballage | 1                         |
| Matériaux            | Aluminium / Polycarbonate |



Fit 27 est un projecteur pour le système Black Foster. De géométrie cylindrique et de formes essentielles, il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. Le périmètre de sa bouche en noir accentue sa vocation anti-éblouissante.

DIAGRAMME POLAIRE






DIAGRAMME CONIQUE



# BLACK FOSTER CUSTOM SURFACE COMPONENTS **ARKOSLIGHT**



|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| BLACK FOSTER Custom Surface 1m | A452-01-00-   NT   WT |
| BLACK FOSTER Custom Surface 2m | A452-02-00-   NT   WT |
| BLACK FOSTER Custom Surface 3m | A452-03-00-   NT   WT |




|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| BLACK FOSTER Custom Surface L-Joint | A452-04-00-   NT   WT |
| BLACK FOSTER Custom Surface T-Joint | A452-05-00-   NT   WT |
| BLACK FOSTER Custom Surface X-Joint | A452-06-00-   NT   WT |






L

|                                   |                 |       |
|-----------------------------------|-----------------|-------|
| BLACK FOSTER Custom Cover Gap 250 | A452-00-01-   N | 250mm |
| BLACK FOSTER Custom Cover Gap 500 | A452-00-02-   N | 500mm |




DROP VOLTAGE TABLE

| POWER (W) | CABLE SECTION [mm <sup>2</sup> ] | CABLE LENGTH (m) |    |    |    |
|-----------|----------------------------------|------------------|----|----|----|
|           |                                  | 5                | 10 | 20 | 30 |
| 100       | 0,75                             | 50               | 50 | X  | X  |
|           | 1,5                              | 50               | 50 | 40 | 25 |
| 150       | 0,75                             | 40               | 15 | X  | X  |
|           | 1,5                              | 50               | 40 | 20 | X  |




BLACK FOSTER SURFACE CUSTOM  
L-JOINT




Electrical connection not included

BLACK FOSTER SURFACE CUSTOM  
T-JOINT



Electrical connection not included



BLACK FOSTER SURFACE CUSTOM  
X-JOINT



Electrical connection not included

|                  |                 | P    | V   | D (A x B x C)   |
|------------------|-----------------|------|-----|-----------------|
| Constant Voltage | 0434-01-61*   N | 100W | 48V | 298 x 16 x 19mm |
| LED POWER SUPPLY | 0434-01-62      | 150W | 48V | 350 x 30 x 18mm |

220  
240 V~ | \*To be installed inside the track.



COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |


Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com



# BLACK FOSTER CUSTOM SURFACE COMPONENTS **ARKOSLIGHT**

## Live-End Connector 48V

A338-00-01- | N |




## BLACK FOSTER Custom Surface

End A452-00-03- | N | W |



## Central Connector 48V

A338-00-02- | N |




## BLACK FOSTER Custom Surface

End Feed A452-00-04- | N | W |




## L-Joint Connector 48V

A338-00-12- | N |




## BLACK FOSTER Custom Surface

Straight Joiner A452-00-05




## T-Joint Connector 48V

A450-00-07- | N |



## X-Joint Connector 48V

A450-00-08- | N |





## SUSPENSION COMPONENTS

### Wired Power Supply Case 48V

A338-00-25- | NT | WT | 150W NO DIM

A338-00-26- | NT | WT | 150W DIM




### Suspension Feed Kit 48V

A338-00-16- | N | W | NO DIM

A338-00-17- | N | W | DIM


For remote power supply



### Black Foster Suspension Kit (2 units)

A450-00-09- | NT | WT |

Suggested mounting accessories quantities:  
1000mm - 2 Pcs.  
2000mm - 2 Pcs.  
3000mm - 3 Pcs.



A338-00-27- | N | W | NO DIM

A338-00-28- | N | W | DIM

For power supply inside the track

## WIRE TRIMLESS ACCESSORIES


### FEED

#### Mains Trimless\*

A023-00-01- | W | N | NO DIM

#### Mains Thick Trimless\*


A023-00-02- | W | N | DIM



### FASTENING

#### Steel Cable Trimless\*

A023-00-05- | W | N |



\* As many pieces as needed ACCORDING to your product


COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | W □ RAL 9016 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com




# BLACK FOSTER CUSTOM TRIMLESS COMPONENTS **ARKOSLIGHT**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| BLACK FOSTER Custom Trimless 1m | A458-01-00-   N |
| BLACK FOSTER Custom Trimless 2m | A458-02-00-   N |
| BLACK FOSTER Custom Trimless 3m | A458-03-00-   N |




|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| BLACK FOSTER Custom Trimless | A458-04-00-   N |
| L-Joint                      |                 |




L

|                                   |                 |       |
|-----------------------------------|-----------------|-------|
| BLACK FOSTER Custom Cover Gap 250 | A452-00-01-   N | 250mm |
| BLACK FOSTER Custom Cover Gap 500 | A452-00-02-   N | 500mm |




|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| BLACK FOSTER Custom Trimless  | A458-05-00 |
| Plaster Installation Guard 1m |            |



|                                   | P               | V        | D (A x B x C)   |
|-----------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Constant Voltage LED POWER SUPPLY | 0434-01-61*   N | 100W 48V | 298 x 19 x 16mm |
|                                   | 0434-01-62      | 150W 48V | 350 x 30 x 18mm |

220 V~ | \*To be installed inside the track.



DROP VOLTAGE TABLE

| DROP VOLTAGE TABLE |                     | CABLE LENGHT (m) |    |    |    |
|--------------------|---------------------|------------------|----|----|----|
|                    |                     | 5                | 10 | 20 | 30 |
| POWER (W)          | CABLE SECTION (mm²) | TRACK LENGHT (m) |    |    |    |
| 100                | 0,75                | 50               | 50 | X  | X  |
|                    | 1,5                 | 50               | 50 | 40 | 25 |
| 150                | 0,75                | 40               | 15 | X  | X  |
|                    | 1,5                 | 50               | 40 | 20 | X  |

COLOUR | N ■

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

TRIMLESS INSTALLATION GUIDE  
<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



**5Year**  
GUARANTEE

# BLACK FOSTER CUSTOM TRIMLESS COMPONENTS **ARKOSLIGHT**

## BLACK FOSTER Custom Trimless End

A458-00-01- | N |

Cover Thickness = 2 mm.



## BLACK FOSTER Custom Trimless End Feed

A458-00-02- | N |

Cover Thickness = 2 mm.




## BLACK FOSTER Straight Joiner

A317-00-06




## Live-End Connector 48V

A338-00-01- | N |




## L-Joint Connector 48V

A338-00-12- | N |



## Central Connector 48V

A338-00-02- | N |



## MOUNTING ACCESSORIES

### Track Fixation Kit

A219-21-06- | B |



### Track Flush Ceiling Kit

A219-22-06- | B |




### Track Clamp Kit for M6 ROD

A219-21-21- | B |



### Track Suspension Kit

A219-21-10- | B |



## SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES

1000 mm - 2 Pcs

2000 mm - 2 Pcs

3000 mm - 3 Pcs

TRIMLESS INSTALLATION GUIDE  
<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



COLOUR | N ■ | B □ |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
 46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
 Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
 info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

**5Year**  
 GUARANTEE



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

