

Code EAN : 3660555051673

- Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 6 sorties sous blister
- Passage Ter : 10.0 dB, Sat : 14.0 dB
- Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies.
- Connectique F



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 64 x 122 x 27

Avantages :

- Boîtier en zinc nickelé
- Pertes égales sur toutes les sorties
- Efficacité de blindage > 80dB
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies.
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies.

Utilisations :

- Installation collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et satellite

Principales caractéristiques techniques :


Nombre de sorties	6
Bande passante	5-2 400 MHz
Perte de passage à 860 MHz	10 dB
Perte de passage à 2 400 MHz	14 dB
Linéarité à 860 MHz	0.5 dB

Linéarité à 2 400 MHz	0.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	23 dB
Découplage entre sorties à 2 400 MHz	20 dB
R.O.S. à 860 MHz	1.5 dB
R.O.S. à 2 400 MHz	2 dB

Produits associés :

A F 58

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA



V 17 PATCA/100

Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A en 100 m



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m



A BS/DIN

Deux pattes de fixation rail DIN pour répartiteurs et dérivateurs série A BS/xxx



A HST 01

Outil métallique pour visser les connecteurs F.

