

- Prévue pour un montage encastré dans une boîte standard, (profondeur 40mm, fixation par griffes ou par vis, entraxe de fixation 60mm) ou en saillie (socle fourni).
- Couleur blanche.
- Connectique F pour la sortie satellite.
- Connectique 9.52 mâle pour la sortie terrestre.
- Connectique 9.52 femelle pour la sortie FM.



Référence	Sortie TV	Sortie FM	Sortie SAT	Isolation TV/SAT	Isolation SAT/TV	Isolation TV/FM
<b>A MX600/A</b>						
<b>MHz</b>	2-65/118-862	87.5-108	950-2400	> 30 dB	> 25 dB	> 30 dB
<b>Pertes</b>	-1 +/-0.5 dB	-2 +/-0.5 dB	-1 +/-0.5 dB			
<b>Connectique</b>	9.52 Mâle	9.52 Femelle	F Femelle			

**Attention : Pour retirer l'âme du câble coaxial de la prise, insérer une tige fine dans l'orifice au dessus des mâchoires sous peine de détérioration de la prise.**

Dans le but d'une amélioration constante de ses produits, **EVICOM** se réserve le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques énoncées.  
 In the constant duty of improvement of its products, **EVICOM** reserves the right to modify without advance notice all or any of the expressed characteristics.  
 Nello scopo del miglioramento continuo dei suoi prodotti, **EVICOM** si riserva il diritto di cambiare senza avviso tutto o parte delle caratteristiche indicato.  
 Con el compromiso en la mejoría constante de sus productos, **EVICOM** se reserva el derecho de modificar sin aviso previo todas o partes de las características indicadas.