

Code EAN : 3660555014616

Amplificateur 32 canaux programmables avec filtre 5G (LTE)


- Gain : 60 dB
- Niveau de sortie VHF/UHF Maxi : 120 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dBc)
- Niveau de sortie Maxi avec 6 MUX : 113 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dB)
- Conforme ANFR / RED
- Injection d'alimentation
- Auto détection des canaux en entrée
- Conversion de canal en UHF ou VHF
- Montage sur RAIL DIN possible
- Alimentation intégrée



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 145 x 217 x 40

Notice



Avantages :

- Montage sur RAIL DIN possible
- Autodétection des canaux en entrée
- Conversion possible
- Téléalimentation des préamplificateurs
- Paramétrage par clavier

Principales caractéristiques techniques :


Nombres entrées	4
Entrée 1	B.III / DAB
Entrée 2/3	UHF
Entrée 4	FM
Nombre de filtres	32

Nombre de Mux DVB-T par filtre	1
Gain UHF	60 dB
Gain B.III	60 dB
Gain FM	10/-10 dB

Produits associés :


A F 5

Connecteur F à sertir pour
câble 17VATCA - 17PATCA




V 17 PATCA/100

Câble de distribution PE noir
6.8 mm classe A en 100 m




V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m



B 55 448/5G

Antenne VEKTOR 9 directeurs
UHF avec filtre LTE 5G gain
16-18 dB



B 50 040

Antenne FM omnidirectionnelle
type circulaire



B 51 001

Antenne DAB - B.III, gain 2
dB, connectique F

