

Code EAN : 3660555010007

- Filtre passe bas 700 MHz (version extérieure)
- Conforme ANFR
- Réjection des émetteurs 5G 694 MHz (> 45 dB)
- Connectique F



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 40 x 90 x 140

Avantages :

- Conforme aux recommandations de l'ANFR
- Entrée et sortie du même côté
- Taille réduite
- Boîtier zamac

Utilisations :

- Installation terrestre collective
- Installation terrestre individuelle
- Version intérieure

Principales caractéristiques techniques :

|                       |               |                   |         |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------|
| Bande de fréquences   | 470-694 MHz   | Perte au canal 48 | -2.2 dB |
| Réjection 698-733 MHz | -4.5 à -45 dB | Perte au canal 60 | -50 dB  |
| Réjection à 790 MHz   | > -45 dB      | Passage courant   | 300 mA  |
| Réjection à 800 MHz   | > -45 dB      | Connectique       | F       |
| Réjection à 810 MHz   | > -50 dB      |                   |         |

Produits associés :

A F 5

V 17 PATCA/100

B 55 448/5G

E KEV 252 R/5G

E CP 2 R/A

Connecteur F à sertir pour  
câble 17VATCA - 17PATCA

Câble de distribution PE noir  
6.8 mm classe A en 100 m

Antenne VEKTOR 9 directeurs  
UHF avec filtre LTE 5G gain  
16-18 dB

Kit préamplificateur 25 dB +  
alimentation 24 Vcc 2 sorties

Répartiteur de mât 2  
directions série BW

