

Code EAN : 3660555013053

Commutateur universel 5 câbles (4 sat + ter) 16 sorties


- Cascadable / Autonome
- Version active (Ter/Sat)
- Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +3 à -17 dB réglable
- Sat : 0 ou -10 dB (Inter)
- Prévoir 1 x SPS25 en autonome



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 218 x 158 x 55

Notice



Avantages :

- Repérage des polarisations par code couleurs
- Terrestre et satellite actifs
- Réglage des niveaux terrestres et satellites
- Encombrement réduit

Utilisations :

- Installation individuelle terrestre + satellite en commutation 4 polarisations + terrestre
- Installation collective terrestre + satellite en commutation 4 polarisations + terrestre

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	4 BIS + Terrestre
Nombre de sorties dérivées	16
Pertes de dérivations 5-65 MHz	-25
Pertes de dérivations 88-860 MHz	+3 à -17
Pertes de dérivations 950-2150 MHz	0 +/- -2
Att.: -10 dB	-10 +/- -2
Pertes de passage VR + Terr.	-5 +/- 1
Pertes de passage 950-2150 MHz	-2 à -5 +/- 1
Niveaux entrée max. 88-860 MHz	95
Niveaux entrée max. 950-2150 MHz	96

Isolation H/V	> 25 dB
Isolation SAT / TERR	> 40 dB
Isolation entre sorties dérivées	> 25 dB
Boîtier	Zamac
Connectique	F
Alimentation	18 Vdc
Alimentation LNB	18 Vcc 800 mA max.
Température de fonctionnement	-5 à +50 °C
Consommation	270 mA
Dimensions (l x h x p)	150 x 210 x 55 mm

Produits associés :

S LNC 4 S

V MULTI 5A/50

A F 5

S CSC 5200

S PI 22

S PS 25

LNB QUATTRO 4 sorties (VB -VH -HH - HB).

Câble multi-coaxiaux - 5 câbles - Classe A (toret de 50 m)

Connecteur F à sertir pour câble 17VATCA - 17PATCA

Amplificateur de tête pour cascadable 4 polarisations

Injecteur de courant 5-2150 MHz connectique F.

Alimentation 18 volts pour commutateur satellite 8 polarisations