

Manuel d'utilisation

Applique SDB - TABLEAU IP44 CII 3000K

(5381110 - 5381111 - 5381112 - 5381113)

Lire attentivement les instructions suivantes pour s'assurer de la bonne installation du produit.
Conserver ces instructions pour toute nécessité future.

Caractéristiques

Désignation	Applique SDB - TABLEAU IP44 CII 8W 400mm - 3000K	Applique SDB - TABLEAU IP44 CII 11W 600mm - 3000K	Applique SDB - TABLEAU IP44 CII 14W 780mm - 3000K	Applique SDB - TABLEAU IP44 CII 14W 900mm - 3000K
Code	5381110	5381111	5381112	5381113
Puissance	8 W	11 W	14 W	14 W
Efficacité lumineuse	80 lm / W			
Courant nominal	100 mA	150 mA	200 mA	200 mA
Tension	220 - 240 Vac			
Nombre de LEDs	40 pcs	60 pcs	78 pcs	90 pcs
Flux lumineux	640 lm	960 lm	1200 lm	1200 lm
Température de couleur	3000 K			
Angle	112 °			
Durée de vie	50 000 h			
Température ambiante (Ta)	-20 °C à +45 °C			
Indice de protection	IP44			

Instructions de montage

1) Percer deux trous d'un diamètre de 6mm à une distance comprise entre 57,5 mm et 62,5mm selon le modèle choisi et à une hauteur comprise entre 1m et 4m.

2) Placer les chevilles fournies dans les trous.

3) Fixer le support de montage avec les vis.

4) Connecter le câble d'alimentation au bornier en connectant les câbles marrons ensemble et les bleus ensemble.

5) Fixer le luminaire au support de montage avec des vis.

