

## ACBPMDA

Micro pupitre Dante



## DESCRIPTION / APPLICATIONS

Le micro-pupitre Dante ACBPMDA est conçu pour répondre aux besoins modernes des installations audio utilisant le protocole de transmission audio réseau Dante.

Il est alimenté en PoE (Power over Ethernet) est équipé d'un bouton silencieux spécialement conçu pour éviter les bruits mécaniques lors de l'allumage ou de l'extinction du microphone, garantissant une expérience audio propre et professionnelle.

Il se connecte via un câble réseau Cat6 (gigabit), assurant une transmission fiable et rapide des signaux audio.

Le boîtier en acier assure une durabilité optimale. La mousse antidérapante en silicone à la base du support réduit efficacement les vibrations, améliorant ainsi la stabilité et minimisant les interférences sonores.



Le réseau Dante est aujourd'hui un standard mondialement adopté dans les infrastructures audio professionnelles, utilisé dans des milliers d'installations à travers plus de 90 pays. Sa fiabilité et sa compatibilité universelle en font un choix éprouvé pour les projets de toutes envergures. Grâce à sa configuration plug-and-play et à la flexibilité de son architecture réseau, le réseau Dante permet d'adapter facilement votre installation audio à des besoins évolutifs.

## PROPRIÉTÉ TECHNIQUE

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| DIRECTIVITÉ            | Supercardioid           |
| RÉPONSE EN FRÉQUENCE   | 80 Hz - 19 kHz          |
| FILTRE PASSE-HAUT      | 80 Hz, 18 dB/octave     |
| IMPEDANCE              | 1.4 kΩ                  |
| NIVEAU D'ENTRÉE        | 10dBu @ +30 dB gain     |
| RAPPORT SIGNAL BRUIT   | 65 dB, 1 Kz @ 1 Pa      |
| ALIMENTATION           | PoE IEE802.3af standard |
| CONNECTEUR             | RJ45 femelle            |
| HAUTEUR DU MICROPHONE  | 370 mm                  |
| COULEUR                | Gris foncé              |
| DIMENSIONS (L x P x h) | 107.5 × 145.9 × 50.8 mm |
| POIDS                  | 0.95 kg                 |

## PRODUITS ASSOCIÉS


**ACBDSP88DA**

Matrice audio numérique avec DSP 8x8 analogiques et 8x8 Dante


**ACBWT4IP**

Tablette de contrôle 4 pouces via IP


**ACBWT8IP**

Tablette de contrôle 8 pouces via IP


**ACBWCIP**

Platine murale de contrôle via IP

## INFORMATION DE COMMANDE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION         |
|-----------|---------------------|
| ACBPMDA   | Micro pupitre Dante |