

REF : MC1716

Multiswitch 17 entrées (16 Sat + 1 Ter) 16 sorties cascadable

Ind 01 0914 JL



INFORMATIONS PRODUIT

Application

Le multiswitch AXITRONIC permet de diffuser l'ensemble des programmes de quatre satellites et de la réception terrestre jusqu'à 16 prises TV/SAT.

Description

Alimentation Séparée 13V* (MCALIM1702)
Led sur sorties abonnés
DisEqC2.0 (13V/18V - 0/22KHz Tone)
Produit Class A / CE /RoHS
Full HD
DVBT2/C2/S2
Garantie 2 Ans

* Calcul du nombre d'alimentation

- L'alimentation est de 4A ; pour éviter un risque d'échauffement nous préconisons une alimentation tous les 2A
- Chaque multiswitch consomme 0,15A
- Chaque amplificateur MCAMP1730 consomme 2A
- Chaque LNB Quattro consomme 0,3A

Exemple:

4 LNB Quattro, 5 multiswitches, 2 amplificateurs :
Le courant total est : $4 \times 0,3A + 5 \times 0,15A + 2 \times 2A = 5,95A$
 $5,95A / 2A =$ Il faudra 3 alimentations pour cette configuration

REF : MC1716

Multiswitch 17 entrées (16 Sat + 1 Ter) 16 sorties cascadable

Ind 01 0914 JL

Spécifications Techniques

	MC1716
Entrée	16 Sat + 1 Ter
Sortie abonnés	16
Gamme de fréq SAT	950 .. 2150MHz
Gamme de fréq TER	85 .. 862MHz
Gain / perte de passage	
Terrestre	-4 .. -5dB
Satellite	-2 .. -4dB
Perte de dérivation	
Terrestre actif	-4 .. -2dB
Terrestre passif	-24 .. -22dB
Satellite	-2 .. +1dB
Niveau de sortie (vers abonnés)	
Satellite	95dB μ V
Terrestre	92dB μ V
Isolation	
Terrestre/ Sat	>24dB
Sat / Ter	>60dB
LNB	13 VDC/4000mA
Dimensions L x l x h (mm)	190*310*40