

MI2TSL2

Coupleur/découpleur TV/SAT



DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Faible affaiblissement de passage
- Entrées UHF et SAT avec passage courant
- Facteur de blindage classe A
- Protection contre les intempéries (En option PMM)

INFORMATIONS TECHNIQUES

| RÉFÉRENCE | | MI2TSL | |
|----------------------------|-----|--------|----------|
| ENTRÉES | | TER | SAT |
| BANDE PASSANTE | MHz | 5-790 | 950-2400 |
| AFFAIBLISSEMENT DE PASSAGE | dB | 1 | 1,5 |
| DÉCOUPLAGE | dB | 30 | 25 |
| PASSAGE DE COURANT | mA | - | 500 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | CONDITIONNEMENT |
|-----------|----------------------------------|-----------------|
| MI2TSL2 | COUPLEUR TERRESTRE ET SATELLITE | Unitaire |
| PMM | BOITIER DE PROTECTION EXTERIEURE | Unitaire |