

SenseDriver pour 3000lm



Codes-articles: **5046 820080**
 EAN: 7021988200803



Source lumineuse

Version: Driver pour 3000lm
 Wattage: 22W
 System wattage: 22.0W
 Tension: 230V
 Durée de vie: 50,000



Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante
 Driver: 700mA 18-36V 3000

Protection

Classe Isolation: Classe II
 IP: IP20
 Ta nominal: Tc=75°C

Énergie et approbations

Approbation: CE

Matériaux et finition

Embase: Plastique

Montage/Connexion

Montage: Surface, Indoor
 Embayage: Prise incluse
 Max. luminaires per circuit breaker: B10: 30, B16: 50, C10: 48, C16: 80


Dimensions (mm)

Longueur (L): 119
 Largeur (W): 53
 Hauteur (H): 30
 Poids (brutto/netto): 0.9 / 0.7

Emballage

Dimensions de l'emballage: 400 x 45 x 10

SENSE 700mA /3000lm DRIVER PHASE DIM



Sense Panels & Driver Kits									
	CU	CU/CA	BA	SENSE 3000lm SENSE 4000lm PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm SENSE 4000lm NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm SENSE 4000lm NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm SENSE 4000lm DALI (1400mA)	SENSE 4000lm SENSE 4000lm DALI (1400mA)	SENSE 5000lm SENSE 4000lm DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2700lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	*	2700lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	*
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2600lm UGR<22 21W/124lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	*	2700lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	*
SENSE OPAL 3000lm LED 3000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/125lm/W	3900lm UGR<22 31.5W/127lm/W	5000lm UGR<22 42W/121lm/W	2850lm UGR<22 21W/128lm/W	3900lm UGR<22 31.5W/127lm/W	5000lm UGR<22 42W/121lm/W
SENSE OPAL 3000lm LED 4000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/131lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	5100lm UGR<22 42W/121lm/W	2750lm UGR<22 21W/131lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	5100lm UGR<22 42W/121lm/W
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/128lm/W	3750lm UGR<19 31.5W/123lm/W	*	2650lm UGR<17 21W/128lm/W	3750lm UGR<19 31.5W/123lm/W	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/131lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/127lm/W	*	2750lm UGR<17 21W/131lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/127lm/W	*
SENSE PRISM 3000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/128lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/123lm/W	4800lm UGR<19 42W/110lm/W	2650lm UGR<17 21W/128lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/123lm/W	4800lm UGR<19 42W/110lm/W
SENSE PRISM 3000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/131lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/123lm/W	4800lm UGR<19 42W/110lm/W	2750lm UGR<17 21W/131lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/123lm/W	4800lm UGR<19 42W/110lm/W

*None efficiency calculations are incl. driver
incl. driver: 7-14% loss depending on driver



7 0 2 1 9 8 8 2 0 0 8 0 3