



HMQ981AR



## Interrupteur Sectionneur h3+ PW1600 4P 1250A FTC

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Courant assigné nominal                                   | 1 250 A |
| Courant assigné admissible I <sub>cw</sub> IEC 60947      | 19,2 kA |
| Courant assigné à 10°C selon IEC 60947                    | 1 250 A |
| Courant assigné à 15°C selon IEC 60947                    | 1 250 A |
| Courant assigné à 20°C selon IEC 60947                    | 1 250 A |
| Courant assigné à 25°C selon IEC 60947                    | 1 250 A |
| Courant assigné à 30°C selon IEC 60947                    | 1 250 A |
| Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947 | 1 250 A |
| Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947 | 1 250 A |
| Courant assigné à 45°C selon IEC 60947                    | 1 250 A |
| Courant assigné à 50°C selon IEC 60947                    | 1 250 A |
| Courant assigné à 55°C selon IEC 60947                    | 1 250 A |
| Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947 | 1 250 A |
| Courant assigné à 65°C selon IEC 60947                    | 1 250 A |
| Courant assigné à 70°C selon IEC 60947                    | 1 250 A |

#### Architecture

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Nombre de pôles           | 4       |
| Type d'organe de commande | Manette |

#### Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 1 000 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV    |

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Fonctions

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Unité de déclenchement | Interrupteur |
|------------------------|--------------|