



Arrivée ligne ANALOGIQUE
ou
Sortie téléphone de la BOX
en ligne dégroupée totale
ou
Sortie du filtre MAÎTRE en
ligne dégroupée partielle

Vers poste
téléphonique

UEP500

RECOMMANDATIONS CABLES

Périphériques	Nbr de conducteur	Section	Longueur maxi
Sirènes	6 conducteurs	6/10 = <50m ou 9/10 = <100m	100 m
Détecteur	4 conducteurs	6/10 (0,5 mm ²)	50 m
bus données	4 conducteurs	9/10 (0,75 mm ²)	400 m
bus audio	2 conducteurs torsadés	9/10 (0,75 mm ²)	350 m
Secteur	3 conducteurs	1 mm ²	20 m

De préférence pour le raccordement des périphériques on privilégiera du câble blindé avec des conducteurs multibrin afin d'éviter les phénomènes d'induction électromagnétique. Le passage des câbles d'alarme ne doit pas être près des câbles B.T et H.T.

Remarque
Les paramètres de fonctionnement des entrées raccordées sont à programmer dans les menus type, associer et personnalisation.

Schéma de raccordement - MP508 TG en transmission vocale avec 1 extension UEP508 et 1 Alimentation supplémentaire UAS07/F.

