



## DK3000M-P

Lecteur de clé de proximité Mifare pour centrale MP3000, compatible avec les clés UDK70. Ce lecteur de badges permet à l'utilisateur final d'envoyer simplement les commandes au système MP3000.

Le lecteur de proximité est compatible avec les badges/clés Mifare UDK70.

### Caractéristiques du lecteur :

Technologie Mifare

Installation dans boîtiers modulaires encastrables ou à fixation murale  
Raccordement à la centrale MP3000 par BUS (connexion au bus en cascade, en étoile ou en mode mixte)

2 points (type PrIO) programmables individuellement en tant qu'Entrée ou Sortie

4 LED vertes d'état du système

1 LED rouge entrées ouvertes/mémoire d'alarme

Buzzer incorporé

Disponible en blanc (Réf. DK3000M-P/B)

### Caractéristiques

**Tension nominale d'alimentation** : 13,8 Vcc

---

**Tension de fonctionnement** : 10 à 14,5 Vcc

---

**Puissance de sortie (max)** : 17,2 dB?A/m à 3 m

---

**Bande de fréquence** : 13,56 MHz

---

**Longueur maximale du BUS** : 500 m

---

**Dimensions (L x H x P)** : 21 x 40 x 50 mm

---

**Certification EN50131** : Grade 2 Classe II

---