



DK3000M-P/B

Lecteur de clé de proximité Mifare pour centrale MP3000, compatible avec les clés UDK70. Ce lecteur de badges permet à l'utilisateur final d'envoyer simplement les commandes au système MP3000.

Le lecteur de proximité est compatible avec les badges/clés Mifare UDK70.

Caractéristiques du lecteur :

Technologie Mifare
Installation dans boîtiers modulaires encastrables ou à fixation murale
Raccordement à la centrale MP3000 par BUS (connexion au bus en cascade, en étoile ou en mode mixte)
2 points (type PriO) programmables individuellement en tant qu'Entrée ou Sortie
4 LED vertes d'état du système
1 LED rouge entrées ouvertes/mémoire d'alarme
Buzzer incorporé
Disponible en noir (Réf. DK3000M-P)

Caractéristiques

Tension nominale d'alimentation : 13,8 Vcc

Tension de fonctionnement : 10 à 14,5 Vcc

Puissance de sortie (max) : 17,2 dB?A/m à 3 m

Bande de fréquence : 13,56 MHz

Longueur maximale du BUS : 500 m

Dimensions (L x H x P) : 21 x 40 x 50 mm

Certification EN50131 : Grade 2 Classe II