



## ER3000-RF

### Extension 868MHz bidirectionnelle

L'extension RF permet au système MP3000 de gérer une série de dispositifs radio intérieurs et extérieurs pour les applications anti-intrusion.

ER3000-RF est un module d'extension permettant d'ajouter des dispositifs radio Elkron 868 MHz au système MP3000.

Le module est relié à la centrale par BUS (connexion en cascade, en étoile ou en mode mixte).

#### L'extension peut être installée :

soit à l'intérieur de la centrale MP3000 dans le coffret plastique (câble plat fourni)

soit à l'intérieur du boîtier optionnel CP/EXP, protégé contre l'ouverture et l'arrachement

#### Nombre maximal de dispositifs pouvant être gérés\*

28 détecteurs

4 sirènes

4 claviers

8 télécommandes

Connexion rapide sur la carte de la centrale ou sur le bus du système

Communication radio bidirectionnelle en bande étroite FSK ultra rapide

Gestion de la supervision et Jamming

Conforme à la Directive 2014/53/UE

*\* Compatible avec un large choix de dispositifs radio RF ELKRON.*

## Caractéristiques

**Tension d'alimentation :** 13,8 Vcc

**Tension de fonctionnement :** 10 à 14,5 Vcc

**Absorption :** 58 mA (13,8 Vcc)

**Technologie de communication :** Fréquence radio bidirectionnelle

**Bande de fréquence :** 868,6-868,7 MHz

**Portée radio :** 2 km (en l'absence de réflexion et/ou d'atténuation)

**Longueur maximale du bus :** 500 m

**Mode de communication radio :** FSK

**Puissance de sortie (max) :** 10 dBm ERP

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Nombre de canaux radio : 1

Catégorie de récepteur : 2

Dimensions (L x H x P) : 89 x 75 x 26 mm

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

IF YOU LOVE YOUR BUILDING