



172.574 **VONYX**

## AM8A Table de mixage 8 canaux avec amplificateur DSP/BT/SD/USB/MP3

Cette table de mixage 8 canaux est dotée d'un amplificateur 2 x 500 W. Avec 8 entrées micro mono et ligne, elle est parfaite pour des performances en live sur scène. 16 effets digitaux permettent d'afficher de manière optimale le son. Un appareil complet !

Product colour : Black  
 Playback options : BT streaming, USB, SD  
 Input connections : Cinch (RCA), Jack 6,35 mm, SD, USB, XLR 3 points  
 Output connections : Jack 6,35 mm, XLR 3 points  
 Presets : 16  
 Output channels : 2  
 Output power: RMS @ 8 Ohm per channel : 300W  
 Frequency response : 20Hz - 20.000Hz  
 THD :  
 Equalizer: High : +/- 15dB  
 Output level: Record : 775mV  
 Output level: Headphone : 300mW  
 Power supply : 230/240VAC 50/60Hz  
 Dimensions (L x W x H) : 320 x 415 x 140mm  
 Weight (kg) : 7,00

- Amplificateur 2 x 500 W
- Lecteur MP3 avec port USB et insert carte SD
- Avec technologie BT pour streaming audio
- Alimentation fantôme +48 V
- Egaliseur 7 bandes
- 16 effets digitaux (DSP)
- PFL par canal
- Entrée ligne RCA
- Réglage de tonalité par canal
- Sorties jack 6,35 (D+G)