



952.160 **PD** Power Dynamics  
Professional Audio

## PRM1202 Amplificateur matriciel 100 V 2 zones, 2 x 120W

Le PRM1202 est un amplificateur montable en rack avec 2 sorties séparées de 120 W ; il peut être utilisé soit comme amplificateur 100 V, soit comme amplificateur basse impédance standard. Cet amplificateur à 2 zones est conçu pour les systèmes multi-pièces nécessitant différentes sources audio. Il est équipé d'un récepteur BT et de ports USB/SD pour la lecture de MP3 et possède un écran LCD avec affichage des ID3-Tag. Le PRM1202 est doté d'entrées XLR commutables avec alimentation fantôme 24 V, spécialement pour les microphones d'annonces et microphones à condensateur. Il est spécialement conçu pour des applications telles que annonces, intercommunications, musique d'ambiance, diffusion dans les installations industrielles, etc.

Product colour : Black  
Playback options : BT streaming, USB, SD  
Output channels : 2  
Output power: RMS : 240W  
Impedance : 4 Ohm, 8 Ohm, 100V  
Frequency response : 100Hz - 24.000Hz  
Power supply : 220-240VAC 50Hz  
Dimensions (L x W x H) : 390 x 385 x 95mm (without feet 88mm)  
Weight (kg) : 14,00  
Included accessories : Remote control (wireless), Power cable

- Amplificateur 2 zones avec 2 zones de sortie indépendantes
- Amplificateur 2 x 120 W Classe D
- Lecteur MP3 avec insert USB/SD
- Technologie BT pour le streaming audio
- Panneau de contrôle LCD avec affichage ID3
- 2 x entrées micro/ligne jack 6,35 et 2 x entrée ligne RCA et 1 x sortie ligne RCA
- Entrée microphone XLR avec alimentation fantôme commutable (24 V) et priorité VOIX
- Sortie haut-parleur 100 V ou 4/8 Ohms
- Sorties zone : 2 x bornier haut-parleur (100 V / 4 Ohms / 8 Ohms / Com)
- Réglage des graves et aigues
- Montage en rack 19" (2 U)
- Fonctionnement d'urgence par batterie 24 V (non fournie)
- Protection contre les surcharges
- Avec télécommande