



Mixeur mural avec lecteur USB/SD/BT

- 2 x entrées micro & 1 x entrée ligne (mixables)
- Récepteur BT
- Lecteur MP3 (carte SD)
- Interface USB pour connexion à un PC (ordinateur portable)
- Télécommande IR
- Utilisation universelle
- Utilisation très simple
- Haute résistance à la saturation
- Dimensions compactes
- Indicateur LED
- Alimentation fantôme
- VOL-LINE et LOW/ HIGH-EQ pour le réglage du volume et de l'égalisation
- Pas de pièces d'usure mécaniques
- Nombreuses possibilités d'utilisation, par ex. dans les salles de sport, les restaurants, les salles multimédia, les églises, les écoles, etc.

Lecteur	MP3 embarqué (carte SD), interface USB, récepteur BT
Affichage	99 titres avec indication de temps max. 9:59:59
Entrées ligne	asymétriques 1 x entrées ligne 0 dB, 0,775 V / 10 kOhm, RCA
Entrées micro	symétriques, 2 x entrées micro (0,5 - 5 mV / 1 kOhm), XLR3
Sorties	1 x symétrique 0 dB ou +6 dB
Réponse en fréquence	40 Hz - 20.000 Hz
Réglage de la tonalité	+/- 12 dB
Distorsion harmonique	inférieure à 0,3%
Alimentation fantôme	20 V
Alimentation électrique	24 VDC, 1A, 24 W
Consommation de courant	max. 250 mA
Dimensions de l'appareil	env. L-141 x H-182 x P-50 (mm)
Poids env.	0,5 kg
Dimensions de l'ouverture de montage	env. L-130 x H-150 x P-50 (mm)