



## PA-40120

Order No.: 0173220

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Amplificateur-Mixeur mono 4 zones**

avec 4 sorties 120 W actives,

pour constituer une installation de sonorisation multi-zones dans laquelle chacune des 5 entrées peut être attribuée à une des 4 sorties via un interrupteur. Il est ainsi possible de restituer des programmes distincts dans différentes zones. Autre avantage : une annonce dans une zone n'interrompt pas le programme dans les autres zones.

Avec le micro PA-4000RC, en option, l'amplificateur peut être intégré dans une installation 4 canaux.

Combiné à un module de messages mémorisés intégré, il peut composer par exemple une centrale d'alarme pour écoles.

- 4 x 120 W
- 4 zones, réglables séparément
- 3 entrées Mic/Line et 2 entrées Ligne
- Haut-parleur moniteur intégré, réglable
- Gong et sirène, déclenchables par interrupteur externe
- Réglages de graves, aigus et master, affichage de niveau par LEDs, ventilateur
- Alimentation fantôme 15 V pour microphones électret
- Branchement pour micro PA-4000PTT
- Branchement optionnel pour 32 microphones PA-4000RC au plus
- Fonctionnement secteur et alimentation de secours 24 V

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PA-40120

Puissance de sortie, totale	4 x 170 W
Puissance nominale	4 x 120 W
Puissance sous 4 $\Omega$	4 x 120 W
Puissance sous 100 V	4 x 120 W
Canaux	5
Zones	4
Entrées	2,5 mV/5 k $\Omega$ , 0,3 V/15 k $\Omega$ (Mic/Ligne1-3), 0,3 V/15 k $\Omega$ (Ligne4-5)
Bande passante	45-20000 Hz
Egaliseur graves	$\pm 10$ dB/100 Hz
Egaliseur aigus	$\pm 10$ dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 70 dBA (Mic), > 90 dBA (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	15 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1500 VA, DC 24 V/40 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1500 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 40 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	377 mm
Hauteur U	2
Poids	22,1 kg

**PA-40120**

Branchements	3 x combo jack 6,35/ XLR (Mic/Ligne), 2 x RCA D/G (Ligne), 1 x RJ45 (mic PTT), 1 x jack 6,35 (Monitor), 4 x RJ45 (Emergency), 4 x contact à vis (préampli), contact à vis (Gong), 1 x RCA D/G (Record), 4 x contact à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,48 x 0,18 x 0,55 m
Poids brut	23,6 kg
Poids net	22,1 kg