



STA-200D

Order No.: 0255070

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur stéréo professionnel, classe D, 250 W

- 5 entrées Ligne commutables
- Fonctionnement silencieux grâce au concept sans ventilateur
- Grandes capacités de réserve grâce au transformateur torique
- Rendement élevé des étages finaux
- Connexion jack 3,5 stéréo avec sensibilité réglable sur la face avant
- 4 x entrée RCA
- 2 x sortie SPEAKER
- 4 x sortie bornier
- 2 réglages de niveau
- Protection contre les courts-circuits, surtensions et surchauffes
- LEDs pour Power, Clip (surcharge), Protect et Overheat (surchauffe)
- Modèle plat, 1 U

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STA-200D

Puissance de sortie, totale	300 W
Puissance nominale	250 W
Puissance sous 4 Ω	2 x 125 W
Puissance sous 8 Ω	2 x 75 W
Canaux	2
Entrées	1 V/23 k Ω (RCA), 90 mV-1 V (jack)
Bande passante	20-20000 Hz
Rapport signal / bruit	> 100 dB(A)
Atténuation	> 56 dB
Taux de distorsion	< 0,05 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/350 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	350 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	44 mm
Profondeur	268 mm
Hauteur U	1
Poids	5 kg

STA-200D

Branchements

- 1 x jack 3,5 stéréo
- 4 x RCA D/G
- 1 x SPEAKER D/G
- 1 x bornier à pince haut-parleur D/G

Dimensions emballage (l x H x P) 0,34 x 0,1 x 0,46 m

Poids brut 5,9 kg

Poids net 5,15 kg

STA-200D

Poids net 5,15 kg