

PU-103 / PU-106 / PU-112

Amplis-préamplis 30W / 60W / 120W avec lecteur USB



PU-112

- La nouvelle série PU-103/106/112 (ampli-préampli avec lecteur USB) est d'une conception compacte qui peut être facilement utilisée dans de petits espaces tels que des salles de classe, salles de réunions, centres de formation, restaurants, boutiques... pour vous permettre la diffusion de vos sources musicales ou micro.
- Les 3 modèles de puissance 30W / 60W / 120W peuvent être utilisés en haute impédance (100V / 70V) ou en basse impédance (4Ω).
- Ils disposent également d'une entrée MIC prioritaire, d'une entrée TEL IN super prioritaire, de deux entrées Ligne et d'une entrée contact pour la coupure sono.
- Diffusion aisée de vos musiques grâce au lecteur USB situé à l'avant.
- Contrôle des volumes et réglage de tonalité en face avant.
- Alimentation à découpage SMPS

Modèle		PU-103	PU-106	PU-112
Puissance RMS		30 W	60 W	120 W
Impédance de sortie		15.5V/8Ω, 70V/166Ω, 100V/333Ω	21.9V/8Ω, 70V/82Ω, 100V/167Ω	21.9V/4Ω, 70V/40.83Ω, 100V/83.33Ω
Sensibilité d'entrée / Impédance	MIC (SYMÉTRIQUE)	-60 dBV /2 kΩ		
	LINE (SYMÉTRIQUE)	-20 dBV /2 kΩ		
	RCA (ASYMÉTRIQUE)	-20 dBV /20 kΩ		
	JACK 6.35 (ASYMÉTRIQUE)	-20 dBV /2 kΩ		
	TEL IN (SYMÉTRIQUE)	0 dBV/5 kΩ		
Bande passante ±3dB		300 à 12 000 Hz		
Signal / Bruit	MIC	55 dB		
	RCA, JACK 6.35	55 dB		
	LINE, TEL IN	55 dB		
Contrôle de tonalité	BASSES (200 Hz)	±10 dB		
	AIGÜES (15 kHz)	±10 dB		
THD+B 1kHz (1/3Pwr @8Ω)		1%		
Température de fonctionnement		-10°C ~ +40°C		
Consommation (1/8 W)		20 W	35 W	
Alimentation		120-240 V AC, 50/60 Hz		
Dimensions (LxHxP)		300 x 44 x 230 mm		
Poids		2.82 kg	3.18 kg	



Façade arrière



BKT-MA106 : jeu d'équerres pour racker les amplis-préamplis PU-103/PU-106/PU-112 dans des baies 19" (en option)