

Bf
Light

BF-SFL10IR

Manuel d'installation

Projecteur solaire

Panneau solaire double face

Eclairage fixe / Détecteur de mouvements / Batterie de recharge



10W/1100LM

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT NOS PRECONISATIONS D'UTILISATIONS ET D'INSTALLATIONS DES PRODUITS SOLAIRE AVANT TOUTE INSTALLATION



REACH



CARACTERISTIQUES

Puissance/ Lumens	10W/1100LM
LED Type	SMD2835*55PCS
Batterie Lithium	3,7V /7200mAh - remplaçable
Panneau Solaire puissance	6.5 Watts - double face - Monocristallin
Panneau Solaire dimensions	344.7*241.1*24.7mm
Projecteur	231.9*166.3*35.5mm
Détecteur Infra-rouge	120°/<6Mtrs
Faisceau projecteur	90°
Temps de charge	8 heures charge complète solaire ou USB
Temps de fonctionnement	6 à 30 heures selon le mode
Indices de protection	IP65 / IK10
Longueur câble	3 mètres
Matériaux	ABS - Polycarbonate - Anti-UV
USB sortie	5.0V/1.0A
DC-Micro entrée	5.0V/1.0A
Température de fonctionnement	de -20°C à +50°C
Garantie	2 ANS



Charge : Solaire et USB



100% autonome
On/Off automatique
Détecteur crépusculaire <10 Lux



Batterie remplaçable



Détection Infra Rouge



IP65



Batterie de recharge
Power bank

MODES :



ON/OFF/Mode

Après le raccordement entre projecteur et le panneau solaire, le projecteur s'allume automatiquement sur le mode utilisé :
- Eclairage fixe
- Détecteur de mouvements
- Batterie de recharge (power bank)

A1



MODE A :

Mode éclairage fixe - le projecteur et le panneau solaire ne sont pas raccordés. Le mode détecteur de mouvements ne peut être utilisé.

A2



- **Mode A1** : pression courte sur bouton ON/OFF (⊕), le projecteur s'allumera à 30% de sa puissance
- **Mode A2** : pression courte sur bouton ON/OFF (⊕), le projecteur s'allumera à 100% de sa puissance
- **Mode A3 (OFF)** : pression courte sur bouton ON/OFF (⊖) le projecteur s'éteindra.

B1




MODE B :

Mode éclairage + détecteur de mouvements - le projecteur et le panneau solaire sont raccordés. Le projecteur est 100% autonome s'allume dès >10 Lux et s'éteint au lever du jour.

B2




- **Mode B1** : pression courte sur bouton ON/OFF (⊕), le projecteur s'allumera à 100% de sa puissance pendant 20sec, puis se met en veille 5 % jusqu'à détection de mouvements
- **Mode B2** : pression courte sur bouton ON/OFF (⊕), le projecteur s'allumera à 100% de sa puissance pendant 5 h. Après 5 heures, le projecteur se remettra en **Mode B1** jusqu'au lever du jour
- **Mode B3 (OFF)** : pression courte sur bouton ON/OFF (⊖) le projecteur s'éteindra.



MODE BATTERIE DE RECHARGE (power bank) :

Vous pouvez utiliser le projecteur comme power bank.
Témoin lumineux de la batterie : 25% / 50% / 75% / 100%



Sortie USB

USB Output: 5.0V/1.0A
DC-Micro Input: 5.0V/1.0A