



(*) Ne pas s'identifier. Fermer les fenêtres en cliquant sur la croix.



I-ON40HFRKIT1 Kit alarme intrusion filaire Clavier LCD, 2 détecteurs, 1 sirène filaire & 2 batteries

Les points forts

Extension du système

La centrale peut être étendue à 80 détecteurs à l'aide de modules d'extension radio ou filaire avec ou sans alimentation auxiliaire.

Composition du Kit

Centrale I-ON40HFR / Clavier KEY-KPZFR / Sirène SIMAX, 2 détecteurs RXC-DT-X8 / Batterie centrale SCA00001, Batterie sirène SCA00002

Tradition et modernité

Le système peut être utilisé avec ou sans connexion internet. La programmation peut se faire uniquement avec le clavier de la centrale ou avec un ordinateur via le web serveur embarqué.

- 10 zones filaires extensibles + 30 zones radio
- 50 utilisateurs: code, badge, télécommande
- Marche Totale & Partielles / Partitions indépendantes
- Application Eaton SecureConnect gratuite
- Claviers LCD rétro-éclairé
- Programmation intuitive I-ON
- Télésurveillance en IP intégrée
- Connexion Ethernet RJ45 intégrée
- Documentations avec le QR code ci-contre*

Caractéristiques techniques

Zones centrale	10 filaires + 30 radio
Capacité totale	80 zones
Nombre de bus	1 - Flexibus
Nombre d'utilisateurs	50
Nombre de sorties	2 relais et 2 tensions
Nombre de partitions	4
Nombre de partielles par partition	3
Nombre d'événement dans l'historique	1000
Nombre de périphériques bus	20
Caractéristiques Radio	868,6625MHz; 10mW en FM bande étroite.
Mise à jour firmware	Carte SD ou Cloud
Alimentation	1A
Sécurité communication	SSL/TLS - pour SecureConnect™ App or Cloud
Capacité batterie	YUCEL 12V 7Ah
Indice de protection	IP40 / IK06
Dimensions	385mm (h) x 245mm (l) x 94mm (p)
Poids de la centrale	2,2Kg sans batterie
Température de fonctionnement	Classe environnement 2 -10°C à 55°C 93% d'humidité max



Modules d'extensions / transmetteurs enfilables

EXP-W10FR	Extension BUS 10 zones Filaires 4 sorties pour I-ON - Certifié NFA2P
EXP-R10	Extension BUS 10 zones Radio I-ON
COM-DATA-4G	Transmetteur GSM 4G / 2G cloud et application via GSM prévoir carte SIM Data MtoM
COM-SD-PSTN	Transmetteur enfilable RTC pour centrale Vocal & Télésurveillance sur ligne analogique
COM-SD-GSM	Transmetteur GSM pour centrale Vocal & SMS
COM-ANT-01	Antenne GSM externe pour COM-DATA-4G et COM-SD-GSM
EXP-PSU-MMFR	Alimentation 12 Volts 2A Bus + extension 10 zones Filaires 4 sorties pour I-ON - NFA2P



Claviers / Télécommandes / Badges

KEY-KPZFR	Clavier de commande filaire pour toutes les centrales I-ON. NFA2P 3 boucliers
PROXTAGPK5	5 badges de proximité pour clavier KEY-KPZFR
FOB-2W-4B	Télécommande I-ON Bidirectionnelle 4 boutons
KEY-RAS	Clavier Radio Bidirectionnel sans afficheur pour I-ON lecteur de badge intégré



Détecteurs volumétriques filaires

RXC-DT-X8	Détecteur double technologie 12m 90° NFA2P Type 2, livré avec sa rotule plafond/murale
DET-WDT1	Détecteur volumétrique double technologie, tolérance animaux - 25kg à 2m minimum



Contacts d'ouverture filaires

410-FR	Dix contacts magnétiques d'ouverture saillie / encastrer portes & fenêtres câble 2m
450-FR	Contact d'ouverture en aluminium pour porte de garage gaine métal pour câble NFA2P 2 boucliers
462-M	Deux contacts aluminium en saillie pour portes et fenêtres métalliques à câbler sur 4 bornes



Détecteurs radio

XCELRFR	Détecteur radio NFA2P 2B 12m 90° animaux -25kg
734REUR-00	Emetteur contact + entrée pour contact 450-FR
DET-RSDC-W	Détecteur d'ouverture, de chocs et d'inertie radio (mouvement du support)
DET-RSMOKE	Détecteur de fumée autonome et radio avec Buzzer 85 dB compatible I-ON
DET-RDC-W	Contact d'ouverture radio compact blanc



Sirènes filaires et radio

SIMAX	Sirène intérieure métal NFA2P 3 boucliers, prévoir batterie SCA00002
SIRUS	Sirène avec flash extérieure en polycarbonate NFA2P 3 boucliers, prévoir batterie SCA00002
SCA00002	Batterie rechargeable 12V 2Ah pour sirène intrusion
SDR-REXT-G2-OR	Sirène radio + Flash extérieur pour centrale I-ON, alimentation 2 packs de piles alcalines fournis
SDR-RINT	Sirène radio intérieure, signalisation temporisations, défauts et alarmes. 4 piles AA fournies



Détecteurs filaires de fumée

M12	Détecteur fumée multi capteurs 12 V sortie relais Optique/Thermique/Thermo vélocimétrique
-----	---



Emetteur d'appel d'urgence

710REUR-00	Emetteur agression radio taille réduite compatible I-ON
------------	---

Vidéo 1



Première mise sous tension

Vidéo 2



Programmation Rapide

Vidéo 3



Extension de zones et clavier

Vidéo 4



Paramétrage clavier

Vidéo 5



Application Eaton Secureconnect