

## AL-01 Alimentation & Chargeur 12 Volts



**AL-01 intègre les plus récentes innovations technologiques et offre toutes les protections nécessaires contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges. C'est une alimentation régulée avec un courant de sortie pouvant atteindre 1 A.**

Le courant de charge de la batterie est limité électroniquement à 300 mA. Lorsque la batterie est en charge, la sortie de l'AL-01 peut encore fournir jusqu'à 750 mA.

Deux sorties de type transistor à collecteur ouvert, signalent les coupures secteur et les défauts batterie (en dessous de 12,5 V) en complément des voyants en face avant qui indique la présence de la tension secteur et du défaut batterie.

Le boîtier en ABS renforcé est auto-protégé à l'ouverture.

### En bref...

- Conforme aux normes NF EN 50130-4, NF EN 55022 et EN 60950.
- Degré de protection : IP 37 IK 07
- Tension d'alimentation 230 Vac / 50 Hz  $\pm$  5%
- Tension de sortie 13,7 Vcc
- Courant de sortie disponible avec batterie 0,75 A
- Protection thermique
- Protection de surcharge grâce à un Polyswitch (fusible réarmable)
- Prévoir batterie de secours SCA00001

Référence	Description
AL-01	Alimentation chargeur autonome 12V 1A
SCA00001	Batterie 12Volts 7 A pour AL-01

### Spécifications techniques

Conformité	NF EN 50130-4, NF EN 55022 et EN 60950
Degré de protection	IP 37 IK 07 (pour un usage en intérieur sec)
Poids (sans batterie de secours)	1,63Kg
Sortie batterie faible	à 12,5 Volts
Dimensions H x L x P (mm)	310 x 243 x 98 mm

### Type d'utilisation

Alarme Anti-intrusion	Détecteurs et transmetteurs téléphoniques
Alarme Technique	Alimentation auxiliaire
Alerte PPMS & Appel d'urgence	Alimentation récepteurs et émetteurs
Protection travailleur isolé	Alimentation récepteurs