

PD-C 360i/32 Corridor FM

Référence

EP10429248

Code GTIN

4015120429248



Description du produit

- Détecteur de présence avec **zone de détection à 360°** pour montage au plafond
- Grande **distance pouvant atteindre 32 m dans les couloirs ou les passages** en diamètre pour une hauteur de montage recommandée de 3 m (hauteur de montage maximale 10 m) pour de multiples applications potentielles
- Relais haute performance 16 A (contact de pré-départ en tungstène)
- Programme d'usine préenregistré pour un état de prêt à l'emploi immédiat

Fonctions particulières:

- Paramétrage aisé avec l'ESY-Pen et l'ESY-App



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Détecteur de présence de plafond
Contenu de livraison	obturbateur réglable inclus
Information sur le produit	Veuillez consulter la déclaration relative aux disjoncteurs sous la rubrique DOWNLOADS.
Interface utilisateur	Potentiomètres, Télécommande IR
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Montage intégré au plafond
Lieu de montage	Au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Hauteur 106 mm, Ø 108 mm
Poids	173 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	-25 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Couleur	blanc, similaire à RAL 9010

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Courant d'appel	800 A / 200 µs

Puissance nominale	0,3 W
Consommation en veille	< 0.3 W

CAPTEURS

Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 32 m
Détection frontale	Ø 11 m
Zone de détection	jusqu'à 628 m ²
Hauteur de montage recommandée	3 m
Hauteur de montage max.	5 m
Système photométrique	Luminosité mixte
Consigne de luminosité	5 - 2000 lx

CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

Nombre de canaux d'éclairage	1
Entrée poussoir éclairage	1
Entrée poussoir CVC	-
Entrée esclave	✓
Nombre max. de détecteurs esclaves	10
Mode opératoire	Semi-automatique, Automatique
Régulation constante de luminosité	-
Canal	C1 Éclairage
Fonction	Commutation
Pouvoir de coupure	230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED
Contact de commutation	À fermeture / non isolé
Entrée poussoir	✓
Fonction impulsions	✓

PD-C 360i/32 Corridor FM

Référence

EP10429248


Code GTIN

4015120429248

Durée d'activation

60 s...30 min (réglable par paliers)

Dimensions



Description détaillée du produit

- Détecteur de présence avec **champ de détection de 360° zone de détection** pour un montage au plafond
- Grande **distance pouvant atteindre 32 m dans les couloirs ou les passages** en diamètre pour une hauteur de montage recommandée de 3 m pour de multiples applications potentielles
- Relais haute performance 16 A (contact de pré-départ en tungstène)
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la lumière du jour
- Programmation simple par télécommande avec technologie Blue-Mode ou par éléments de réglage (potentiomètre)
- Commutateur intégré pour le réglage par télécommande ou par bouton de réglage - Prévention des erreurs de manipulation et protection contre le sabotage
- Programme d'usine fixe pour un prêt à l'emploi immédiat
- Suppression des sources de perturbation grâce à la réduction de la sensibilité via un commutateur DIP
- Entrée poussoir avec fonction de commutation « Pièce = MARCHÉ + ARRÊT/Couloir = MARCHÉ »
- Modèle pour montage encastré au plafond
- Raccordement rapide et facile grâce à des bornes enfichables
- Extension de la zone de détection par montage en parallèle de 8 détecteurs max.
- Suppression ciblée de zones à l'aide de l'obturateur réglable fourni