

PD-C 360i/8 MIC FM

Référence

EP10429255

Code GTIN

4015120429255



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Détecteur de présence de plafond
Contenu de livraison	obturateur réglable inclus
Information sur le produit	Veuillez consulter la déclaration relative aux disjoncteurs sous la rubrique DOWNLOADS.
Interface utilisateur	Potentiomètres, Télécommande IR
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Montage intégré au plafond
Lieu de montage	Au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Hauteur 98 mm, Ø 108 mm
Poids	168 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	-25 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Couleur	blanc, similaire à RAL 9010

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Courant d'appel	800 A / 200 µs

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP20	1 CH			IR)))
-------	------	--------	------	------	--	--	--------

Description du produit

- Détecteur de présence avec **zone de détection à 360°** pour montage au plafond
- Distance jusqu'à 8 m** de diamètre pour une hauteur de montage recommandée de 3 m (hauteur de montage maximale 5 m)
- Capteur sonore intégré** pour une utilisation optimale dans les pièces encombrées et tortueuses
- Relais haute performance 16 A (contact de pré-départ en tungstène)
- Programme d'usine fixe pour un prêt à l'emploi immédiat

Fonctions particulières:

- Capteur acoustique
- Paramétrage aisé avec l'ESY-Pen et l'ESY-App

Puissance nominale	0,3 W
Consommation en veille	< 0.3 W

CAPTEURS

Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 8 m
Détection frontale	Ø 6 m
Détection de présence	Ø 4 m
Zone de détection	jusqu'à 50 m ²
Hauteur de montage recommandée	3 m
Hauteur de montage max.	5 m
Système photométrique	Luminosité mixte
Consigne de luminosité	5 - 2000 lx

CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

Nombre de canaux d'éclairage	1
Entrée poussoir éclairage	1
Entrée poussoir CVC	-
Entrée esclave	✓
Nombre max. de détecteurs esclaves	10
Mode opératoire	Semi-automatique, Automatique
Délai d'extinction du « sombre au clair »	300 s
Délai d'allumage du « clair au sombre »	30 s
Régulation constante de luminosité	-
Canal	C1 Éclairage
Fonction	Commutation
Pouvoir de coupure	230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED

PD-C 360i/8 MIC FM

Référence

EP10429255


Code GTIN

4015120429255

Contact de commutation	À fermeture / non isolé
Entrée poussoir	✓

Fonction impulsions	✓
Durée d'activation	60 s...30 min (réglable par paliers)

Dimensions



Description détaillée du produit

- Détecteur de présence avec **zone de détection de 360°** pour montage au plafond
- **Distance jusqu'à 8 m** de diamètre pour une hauteur de montage recommandée de 3 m (hauteur de montage maximale 5 m)
- Relais haute performance 16 A (contact de pré-départ en tungstène), particulièrement adapté à la commutation de charges capacitives telles que les ballasts électroniques, les lampes fluorescentes à compensation parallèle, les lampes fluorescentes compactes, les lampes à économie d'énergie
- **Capteur sonore intégré** pour une utilisation optimale dans les pièces encombrées et tortueuses
- Programme d'usine fixe pour être prêt à l'emploi immédiatement
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la lumière du jour
- Programmation simple par télécommande avec la technologie « blue mode » ou à l'aide d'éléments de réglage
- Commutateur intégré pour le réglage à l'aide de la télécommande ou du régulateur - Prévention des erreurs de manipulation et protection contre le sabotage
- Suppression des sources de perturbation par réduction de la sensibilité via un commutateur DIP
- Entrée poussoir supplémentaire avec fonction de commutation « Pièce = MARCHE + ARRÊT/Couloir = MARCHE »
- Le détecteur peut être utilisé en mode entièrement automatique ou semi-automatique
- Modèle pour montage encastré au plafond
- Cache et anneau décoratif faciles à remplacer/peindre (disponible en noir comme accessoire)
- Extension de la zone de détection grâce au raccordement d'appareils esclaves
- Masquage ciblé de zones à l'aide de l'obturateur réglable fourni